

Blahopřejeme k nákupu kapesního modu Gripper.

Vítejte!

Tento stručný návod Vám pomůže správně sestavit mechanický mod Gripper a naučí Vás, jak jej správně používat k plné spokojenosti.

Před prvním použitím:

Před prvním použitím doporučujeme nabít baterii. Baterie není součástí dodávky modu Gripper a je nutné ji pořídit zvlášť. Vhodné baterie jsou ve velikostech 18350, případně 16340 (RCR123A). Pro výběr vhodné baterie a nabíječky kontaktujte svého prodejce.

Při nabíjení baterie se řiďte návodem k použití Vaší nabíječky.

MOD Gripper neobsahuje žádnou elektroniku, proto je vhodné používat baterie s vestavěnou ochrannou elektronikou. Používáním baterií bez ochranné elektroniky se vystavujete riziku úrazu a případného požáru při případném selhání (nebo použití vadného) příslušenství. Ochranná elektronika navíc chrání samotnou baterii před nadměrným vybitím.

Kompletace elektronické cigarety

Vaše elektronická cigareta se skládá z několika součástí: samotného modu Gripper, víčka baterie, baterie, XXL Dual Coils cartomizéru a náustku. Pro zprovoznění je nutno elektronickou cigaretu sestavit. Baterie, cartomizér a náustek je nutno dokoupit samostatně, nejsou součástí dodávky modu Gripper.

Naplňte cartomizér podle textu dále v tomto manuálu. Do tělesa modu zasuňte a našroubujte naplněný XXL cartomizér a nakonec nasadte náustek (DripTip). **Cartomizér nedotahujte násilím.** Ze spodní strany tělesa modu vyšroubujte kovové víčko baterie a vložte baterii. Mod Gripper neobsahuje žádnou elektroniku, takže na polaritu baterie nezáleží. Po vložení baterie našroubujte zpět krytku. **Nedotahujte násilím.** Závit víčka baterie doporučujeme ošetřit tenkou vrstvou mazacího tuku, případně v nouzi kapkou oleje na šicí stroje.

Postup plnění cartomizéru e-liquidem

- vyšroubujte cartomizér z modu Gripper a na stranu závitu nasadte původní silikonový kryt.
- Tenkým předmětem opatrně vyloupněte pružný krycí kroužek náustku.
- Do odkryté vatové náplně pomalu nakapejte několik kapek e-liquidu. Vyčkejte, než savý materiál uvnitř cartomizéru absorbuje dokapaný e-liquid. Do prázdného cartomizéru se vejde cca 20-25 kapek e-liquidu.
- Po doplnění vyčkejte cca 1 minutu. Nasadte zpět pružnou krytku náustku.
- Odstraňte silikonovou krytku ze závitu cartomizéru a profouknutím do papírového kapesníku odstraňte nadbytečný (nevsáknutý) e-liquid. tento našroubujte zpět do elektronické cigarety.
- Cartomizér nasadte do těla modu Gripper a nasadte náustek..
- Takto lze cartomizér naplnit cca 20x. Poté je nutné cartomizér nahradit novým.
- Prázdný (spotřebovaný) cartomizér se projeví náhlou změnou chuti dýmu. Atomizér naplňte, nebo vyměňte za jiný naplněný. Provozování cartomizéru nasucho způsobí jeho znehodnocení, případně zničení.

Používání modu Gripper

Mod Gripper neobsahuje žádnou ochrannou elektroniku, proto vhodné používat baterie s ochranným obvodem. (bývají označeny jako „chráněné“, nebo „s PCB“) V modu je možné použít baterie typů 16340 (RCR123A) a 18350 s ochrannou elektronikou i bez. U některých bateriích 18350 s ochrannou elektronikou se může stát, že víčko baterie se nedá našroubovat až do konce. Toto není závadou.

Jednoduše stiskněte tlačítko na tělese modu a potáhněte vytvořený dým náustkem. Ihned po potažení tlačítka uvolněte, tvorba dýmu se přeruší. Žhavení spirálky v cartomizéru a tím i tvorba dýmu není nijak signalizována. Když ztuhlá poklesne tvorba dýmu, je baterie téměř vybitá. V případě že používáte baterie s ochrannou elektronikou, tak při vybití pod kritickou mez (okolo 3V) elektronika baterií samočinně odpojí. Baterii vyměňte a co nejdříve nabijte.

Nepoužívané a nebo rezervní baterie skladujte plně nabité, v suchu a pokojové teplotě. I nepoužívané baterie je nutné jednou za 3 měsíce zkontrolovat a nabít. Dlouhodobé skladování vybitých baterií prudce snižuje jejich kapacitu, životnost a může vést k jejich nevratnému poškození.



Doporučení pro používání a údržbu elektronické cigarety

Udržujte závit a kontakty baterie, cartomizéru a nabíječe v čistotě. K čištění používejte např. čistý suchý papírový kapesník. Znečištěné kontakty mohou způsobit ztrátu výkonu atomizéru a tím nižší, nebo žádnou tvorbu dýmu. Nečistoty mohou blokovat nabíjení baterie.

V zájmu co nejdéší životnosti modu doporučujeme cca **jednou měsíčně ošetřit závit víčka baterie tenkou vrstvičkou mazacího tuku, případně v nouzi kapkou oleje na šicí stroje.**

Cartomizér je spotřební materiál, jeho účinnost se časem snižuje. Pro bezproblémový provoz Vašeho modu doporučujeme mít v zásobě přiměřenou zásobu cartomizérů a e-liquidu.

Pro bezchybnou funkci modu Gripper používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.

Životnost baterie je typicky 300 plných nabíjecích cyklů. Li-Ion baterie není nutné formovat, ani před nabíjením úplně vybit. Nabíjet je možné kdykoliv bez ohledu na stav vybití. Nová baterie dosáhne plné kapacity po 2-3 nabíjecích cyklech.

Důležité!

- Mod Gripper je určen pouze pro použití Dual Coils XXL cartomizérů, neručíme za funkčnost jakéhokoliv jiného příslušenství. Pro nákup vhodného příslušenství kontaktujte svého prodejce.
- Baterie nabíjejte při pokojové teplotě. Při nabíjení se vyhněte silným zdrojům tepla. Rovněž nenabíjejte při nízkých teplotách, může dojít k chybnému vyhodnocení konce nabíjení
- V chladném prostředí dochází k poklesu kapacity a životnosti baterie.
- Nabíječ baterie je určen jen pro použití uvnitř budov, vyhněte se používání venku. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Baterii a nabíječ nikdy neotvírejte, nepropichujte ani jinak nepoškozujte.
- Nevhazujte baterii do ohně, hrozí riziko výbuchu.
- Při likvidaci odevzdejte mod Gripper na místě určeném pro zpětný odběr použitých elektrozařízení, nebo baterií.

Varování

Elektronické cigarety jsou určeny výhradně plnoletým kuřákům, nikoli nekuřákům, dětem nebo těhotným a kojícím ženám. Dále není jejich používání vhodné pro osoby trpící vysokým rizikem srdečního selhání, hypertenzí, diabetem ani pro pacienty podrobující se léčbě astmatu nebo depresí.

Vyhleďte lékaře, pokud na sobě zpozorujete příznaky špatného snášení nikotinu, jako je například nevolnost, zvracení, závrať, průjem, slabost, bušení srdce nebo zvýšený tlak.

Elektronické cigarety a k nim náležící příslušenství nejsou produkty zajišťující odvykání kouření a jako takové nebyly testovány ani nebyla v tomto směru zaručena jejich účinnost.

V zájmu bezpečnosti udržujte výrobek z dosahu dětí a domácích mazlíčků.

Kapesní mod Gripper Vám dodala společnost :

Gold Drive, s.r.o.

Prokopova 13

Praha 3

130 00

Tel : +420 222 230 381

Mob : +420 733 536 476

Bezplatná infolinka : 800 507 507

E-mail : info@elektronickacigareta.cz

Na tento výrobek je poskytována záruka v délce fyzické životnosti výrobku a to v trvání 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, což jsou atomizery, cartomizery, patrony a e-liquid, náplně.

K prodloužení životnosti tohoto výrobku používejte pouze originální součásti, které naleznete v naší nabídce. Jedná se především o atomizery, cartomizery, patrony a e-liquid.

Veškeré další informace, včetně názorných videí k použití naleznete na našich webech :

www.elektronickacigareta.cz

www.e-cig.cz

www.e-cigareta.cz

Přejeme Vám, aby kapesní mod Gripper splnil Vaše očekávání a přispěl tak ke zdravějšímu životnímu stylu Vás i Vašich blízkých.

Gold Drive, s.r.o.

Moderní je e-kouřit...Chytře !